




Downgrade Anleitung

Bitte die nachfolgenden Schritte unbedingt beachten, um die Funktion des Druckers zu gewährleisten:

Achtung funktioniert nur über USB-Verbindung!

01




Folgende Meldung kann auftreten
„Materialspeicherfehler“.
Bitte befolgen Sie nun die nachfolgenden Schritte:

02




Gehen Sie zur Hauptseite und klicken Sie auf „Setup“

03



Wählen Sie nun
„Service“ aus

04




Klicken Sie nun auf „Firmware-Datum“
wenn dort 20201021 steht müssen Sie
ein Downgrade durchführen

05




Jetzt wählen Sie bitte
„Aktualisierung LaserJet“

06



Wählen Sie nun
„Aktualisier. verwalten“

07




Nun wählen Sie
folgende Kategorien:
„Downgrade zulassen“,
„Autom. prüfen“,
„Updates zulassen“,
und stellen diese
wie folgt ein:

08




Wählen Sie unter
„Downgrade zulassen“
die Option „Ja“

09



Nun wählen Sie unter
„Updates zulassen“
die Option „Ja“

10



Jetzt müssen Sie unter
„Autom. prüfen“
die Einstellung
„Aus“ auswählen

11



Jetzt müssen Sie nur noch die Anwendungsdatei starten, den gewünschten Drucker auswählen und auf „Send Firmware“ klicken. Dieser Vorgang kann bis zu 5 Minuten dauern. Dannach können Sie wieder wie gewohnt Ihren Drucker benutzen.

Downgrade Anleitung